

Guide messagerie vocale

Cisco Unity Connection

Accès à la messagerie vocale

- **De votre téléphone :**
 - Appuyez sur le bouton Message .
- **D'un autre téléphone sur le campus :**
 - Appuyez sur le bouton Message  ou composez **7000**.
- **D'un téléphone externe :**
 - Composez le numéro de l'Université.
 - Pendant l'écoute du message d'accueil, appuyez sur *.
- Entrez votre identifiant (n° de poste), **si demandé**, suivi du #.
- Entrez votre numéro d'identification personnel (NIP temporaire: **12345**) suivi du #. (Si vous entrez un mauvais NIP, *Unity Connection* vous demandera votre identifiant et votre NIP de nouveau.)

Note : Lors de votre premier accès au système, *Unity Connection* vous demandera d'enregistrer votre nom et un message d'accueil ainsi que de modifier votre NIP. Vous pouvez modifier vos noms et message d'accueil ultérieurement en appuyant sur le #. Vous devrez toutefois modifier votre NIP. Un minimum de 4 chiffres est requis.

Contrôles lors de l'écoute d'un message

1	Redémarrer le message
2	Sauvegarder le message
3	Supprimer le message
4	Ralentir la vitesse de lecture
5	Modifier le volume
6	Accélérer la vitesse de lecture
7	Revenir en arrière
8	Mettre en pause ou continuer
9	Avance rapide
#	Aller à la fin du message

Contrôles après l'écoute d'un message

1	Réentendre le message
2	Sauvegarder le message
3	Supprimer le message
4	Répondre au message
5	Transférer le message
6	Marquer le message comme non écouté
7	Revenir en arrière
8	–
9	Sommaire du message
#	–

Récupération des messages supprimés

- Appuyez sur **3** pour entendre les vieux messages.
- Appuyez sur **1** pour les messages sauvegardés ou **2** pour les messages supprimés.
- Appuyez sur **2** pour entendre les messages ou **3** pour les supprimer en permanence.

Modification de l'enregistrement de votre nom

- Appuyez sur **4, 3, 2**.
- Au timbre sonore, enregistrez votre nom suivi du # ou appuyez sur * pour conserver le message existant. Lors de l'enregistrement, vous pouvez appuyer sur **8** pour mettre en pause ou continuer l'enregistrement.

Modification du NIP

- Appuyez sur **4, 3, 1**.
- Entrez votre nouveau NIP suivi du #.
- Entrez votre nouveau NIP de nouveau pour confirmer suivi du #.

Enregistrement du message d'accueil

- Appuyez sur **4, 1, 1**.
- Enregistrez votre nouveau message et appuyez sur le # lorsque vous aurez terminé. Si vous appuyez sur le # sans enregistrer un message, le message standard de *Unity Connection* sera utilisé.

Enregistrement du message d'accueil secondaire

- Appuyez sur **4, 1, 3, 3**.
- Enregistrez votre nouveau message et appuyez sur le # lorsque vous aurez terminé. Si vous appuyez sur le # sans enregistrer un message, le message standard de *Unity Connection* sera utilisé.

Activation ou désactivation du message d'accueil secondaire

- Appuyez sur **4, 1, 2**.
- Si activation, appuyez sur **1** pour spécifier une date de désactivation ou # pour une durée indéfinie
- **Note :** Le message secondaire prime sur le message standard si activé. Pour revenir au message standard, vous devez désactiver le message secondaire.

Réponse à un message

- Après l'écoute d'un message, appuyez sur **4**.
- Enregistrez votre message.
- Appuyez sur # pour expédier votre réponse ou sur **1** pour plus d'options.

Transfert d'un message

- Après l'écoute d'un message, appuyez sur **5**.
- Enregistrez un message d'introduction (si désiré) suivi du #.
- Entrez le nom ou le numéro de poste suivi du # (Pour basculer entre le nom et le numéro de poste, appuyez sur ##).
- Appuyez sur **9, 1** pour entrer un autre nom ou numéro de poste et répétez l'étape précédente.
- Appuyez sur # pour effectuer le transfert.